

DeLaval nät-/batteriaggregat ESE200BMWI-FI

8:08



Art nr

2150045038

Benämning

Wi-Fi-styrt aggregat ESE200BMWI-FI

Passar utmärkt att kombinera med
50 W solcellspanel.
Se sidan 8:32

DeLaval aggregat ESE200BMWI-FI är ett kraftfullt kombinerat nät-/batteriaggregat som kan styras via WiFi med en app i telefonen, datorn eller surfplattan.

Aggregatet har en laddningsenergi på 20 Joule vilket möjliggör försörjning av stängsel som är upp till 120 km långa under förhållanden med lite undervegetation.

Aggregatet har ytterligare två terminaler, en där man kan kontrollera jordningen och en stängselterminal med 50% effekt.

ESE200BMWi-Fi är dessutom kompatibelt med 50 W solcellspanel.

Aggregatet har även en LED-display där man kan se all viktig information om aggregatet och stängslets status

Drivs huvudsakligen med 230V. Nätadapter ingår.

Fördelar

- 3-års garanti inkl åskskada.
- Kontrollera och styr aggregatet enkelt via en app i din mobiltelefon!
- Direkt kontakt via Wi-Fi router
- Varningar direkt i mobilen och via e-post.
- Kraftfullt aggregat för långa stängsel upp till 120 km

DeLaval nät-/batteriaggregat ESE200BMWI-FI**DeLaval Sales AB**

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00

e-post sverige.info@delaval.comwww.delaval.com

TEKNISKA DATA	ESE200BMWI-FI
Laddningsenergi (Joule)	20,0 J
Max utgående energi (Joule)	15,0 J
Max utgående spänning	10 500 V
Max utgående spänning vid 500 ohm	8 000 V
Energiförbrukning	230 V / 6-21 W
	12 V
	200-1250 mA
Max stängsellängd	
Teoretisk	350 km
Ingen undervegetation	120 km
Lite undervegetation	28 km
Mycket undervegetation	16 km
På-/Av-knapp	Ja
Rek. antal jordspett	6 x 1
Inkl jordspett	Nej
Inkl anslutningskablar	Ja