

# DeLaval batteriaggregat ESE50B

## Kan kombineras med solcellspanel



Passar utmärkt att kombinera med solcellspanel.  
Se sidan 8:32

**Art nr** 86157201

DeLaval batteri-  
aggregat ESE50B



DeLaval aggregat ESE50B är ett batteridrivet aggregat med hög utgående spänning och energi, vilket ger effektiva elektriska stötar. De är lämpliga för medellånga eller långa stängsel för alla typer av djurslag.

Elstängselaggregatet är försedd med två stängselterminaler, en med max. utgångseffekt och en med reducerad effekt. Detta gör att användaren kan mata två separata stängsel samtidigt eller gör det möjligt att dela upp stängslet i två kretsar.

DeLaval elstängselaggregat ESE50B är konstruerat och godkänt enligt europeisk säkerhets- och radiointerferensstandard.

Aggregatet levereras tillsammans med set av anslutnings- och jordkabel.

#### Indikatorer

Aggregatet är utrustat med kontrollampor för batteristatus. Aggregatet har också sex kontrollampor som visar spänningsnivån på stängslet i steg om 1 000 V. Minst tre lampor (3 000 V) ska blinka. Då har stängslet tillräckligt med spänning.

#### Fördelar

- Passar medellånga och långa stängsel.
- Kontrollampor för belastning och batterikondition.
- Kan kombineras med solcellspanel.
- 3-års garanti inkl åskskada.

TEKNISKA DATA	ESE50B
Laddningsenergi (Joule)	4,8 J
Max utgående energi (Joule)	3,0 J
Max utgående spänning	10 000 V
Max utgående spänning vid 500 ohm	5 500 V
Max utgående spänning vid terminal 2	9 500 V
Energiförbrukning	100-500 mA
<b>Max stängsellängd</b>	
Teoretisk	60 km
Ingen undervegetation	20 km
Lite undervegetation	5 km
Mycket undervegetation	2 km
På-/Av-knapp	Ja
Dubbla terminaler	Ja
Rek. antal jordspett	3 x 1,10 m
Inkl jordspett	Nej
Inkl anslutningskablar	Ja

#### Servicerutin

**Varning!** Service ska utföras av auktoriserad servicetekniker. Innan service på aggregatet, se till att det är strömlöst. Kondensatorn bör laddas ur före servicearbete. Använd en isolerad skruvmejsel.

#### Reservdelar ESE50B

1. 86157401 Kretskort
- 2.
3. 94300032 LED-display
4. 94300084 Kondensator
5. 94300066 Transformator
6. 94300002 Terminalknapp svart
7. 94300003 Terminalknapp röd

